

Ajout d'un enregistreur sur clavier NKB1000

Schéma général du clavier NKB1000



Configuration de l'enregistreur

Assurez-vous d'avoir configuré une adresse IP valide unique sur votre enregistreur (par exemple 192.168.1.78).

En cas de besoin référez-vous à la documentation **Comment configurer les adresses IP de ses équipements**.

Configurez un mot de passe sur votre enregistreur.





Configurez les caméras dômes et assurez-vous que ces dernières sont pleinement fonctionnelles (qu'elles peuvent se déplacer à l'aide du menu PTZ sur l'enregistreur).

Configuration du clavier

Vérification de la version du microprogramme du clavier

La procédure ci-dessous fonctionne pour le logiciel en version 2.60 date de compilation 2018-01-15.

Vérifiez que le clavier est à jour en suivant la procédure comme suit :

A		Depuis l'écran d'accueil, entrez dans les menus en appuyant sur Enter
B		<u>Identifiants par défaut :</u> Utilisateur : admin Mot de passe : 888888
C		Allez dans le Menu Settings
D		Puis dans les menus vous trouverez le menu d'information sur la version du microprogramme actuel qui doit être la version 2.60, date de compilation 2018-01-15.









Si le clavier n'est pas à jour, vous pouvez le mettre à jour à l'aide de l'outil de configuration **ConfigTool**.

Configuration de l'adresse IP du clavier

Choisissez une adresse IP valide unique sur votre clavier KB1000 qui soit dans le même sous-réseau que votre enregistreur (par exemple 192.168.1.14).








En cas de besoin référez-vous à la documentation **Comment configurer les adresses IP de ses équipements**.

Afin de configurer une adresse IP procédez comme suit :

A		Depuis l'écran d'accueil, entrez dans les menus en appuyant sur Enter
B		Identifiants par défaut : Utilisateur : admin Mot de passe : 888888
C		Allez dans le Menu Settings
D		Puis dans le menu System
E		Puis dans le menu Network
F		Mettre l'option DHCP sur Off
G		Configurez l'adresse IP ainsi que le masque de sous-réseau choisis
H		Si la passerelle est inexistante, entrez une adresse IP qui n'est pas utilisée Laissez le port par défaut








Ajout de l'enregistreur au clavier

Une fois que l'enregistreur et le clavier sont dans le même sous-réseau et que ces derniers sont connectés soit à l'aide d'un câble réseau directement soit au travers d'un commutateur, vous pouvez ajouter l'enregistreur sur le clavier comme suit :

A		Depuis l'écran d'accueil, entrez dans les menus en appuyant sur Enter
B		<u>Identifiants par défaut :</u> Utilisateur : admin Mot de passe : 888888
C		Allez dans le Menu Settings
D		Puis dans le menu Zone pour créer un nouvel équipement à contrôler
E		Saisissez un identifiant numérique pour cette Zone, par exemple 1 Saisissez un nom pour identifier l'équipement, par exemple DVR Choisir le type d'équipement : <ul style="list-style-type: none"> • DVR : pour les DVR et les XVR • NVR : pour les NVR Choisir le type NET
F		Saisissez l'adresse IP de l'enregistreur, par exemple 192.168.1.78 Laissez le port par défaut Vous pouvez ajuster le grain du joystick (ici à 8) dans l'option Step
G		Laissez l'option Rule par défaut Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'enregistreur Puis valider

Utilisation du clavier

Lorsque le clavier et l'enregistreur sont configurés vous pouvez utiliser le clavier pour déplacer les caméras sur l'enregistreur.

A		Depuis l'écran d'accueil, entrez dans les menus en appuyant sur Enter
B		<u>Identifiants par défaut :</u> Utilisateur : admin Mot de passe : 888888
C		Allez dans le Zone Control
D		Saisissez l'ID de l'équipement à contrôler
E		Lorsque vous êtes connectés l'affichage ressemble à celui-ci Vous pouvez alors : <ul style="list-style-type: none">- Changer de mode d'affichage en faisant Haut et Bas- Changer de caméra affichée en faisant Gauche et Droite
F		En entrant le numéro de canal du PTZ et en cliquant sur le bouton PTZ Vous pouvez basculer sur le mode de contrôle de la caméra PTZ Pour aller sur une prédisposition précise, entrez le numéro et cliquez sur Preset .
G		Pour revenir au menu principal, afin de contrôler un autre équipement ou verrouiller le clavier, il suffit de cliquer sur le bouton ID.